

# Wichtige Information – Bitte vor der Installation lesen

**!!! Die Software darf NUR für den TA 33USB mit ovaler LED - NICHT für den TA 33 USB mit Leuchtring (ältere Version) verwendet werden !!!**

**!!! Nur für Windows VISTA und WIN7 32bit !!!**

## Installation der Software bei dem Betriebssystem WINDOWS VISTA und WIN7 32bit:

Benutzen Sie **NUR** die beigelegte VISTA/WIN7-Ergänzungs-CD und gehen Sie wie folgt vor:  
Stellen Sie sicher, dass eventuell bereits auf Ihrem PC vorhandene ISDN-Installationen vor Beginn der neuen Softwareinstallation deinstalliert sind. Es dürfen keine fremden CAPI-Treiber installiert sein, ansonsten kann es zu Konfliktfällen mit unterschiedlicher CAPI-Treiber-Software kommen.

**Sie müssen mit Installationsrechten unter VISTA/WIN7 angemeldet sein, damit Sie die Software installieren können.**

**Um mit Ihrem PC das Internet nutzen zu können benötigen Sie den Zugang über einen Provider. Folgende Daten müssen Sie beim Einrichten des Zugangs eingeben.**

- **Einwahlnummer**
- **Benutzername**
- **Passwort**

1. Starten Sie Ihren PC mit VISTA/WIN7 –das DeTeWe-Gerät darf noch NICHT mit dem PC verbunden sein!
2. Legen Sie bitte die VISTA/WIN7-Treiber-CD in das CD/DVD-Laufwerk, öffnen Sie den Ordner **TA 33 USB Treiber** - führen Sie die Datei „Setup“ aus und folgen den Installation-Anweisungen.
3. Nachdem Sie der Setupassistent durch die Installation geführt hat, fahren Sie Ihren PC herunter und schließen Sie das DeTeWe-Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC an.
4. Schalten Sie Ihren PC wieder an und melden sich an Windows VISTA/WIN7 an.
5. Die beiden Punkte im neuen Icon (CAPI) unten rechts in der Taskleiste müssen nun grau sein.

cFos-Software:

1. Öffnen Sie den Ordner **cFos-CAPI-Modem-Software** und Doppelklicken Sie auf **cfos-v801-build3127-ivs**, um die Installation zu starten.
2. Folgen Sie den Anweisungen.
3. In der Taskleiste befindet sich nun das blaue cFos-Icon.

Internetverbindung per ISDN-Modem-Einwahl-einrichten:

1. Öffnen Sie die Systemsteuerung und klicken Sie auf „Netzwerk und Internet“.
2. Wählen Sie den Unter-Menüpunkt „Verbindung mit dem Internet herstellen“.
3. Belassen Sie den Menüpunkt „Nein, eine neue Verbindung erstellen“ und klicken Sie auf „weiter“
4. Wählen Sie nun den Menüpunkt „Wählverbindung“ aus.
5. Geben Sie nun Ihre Zugangsdaten ein und klicken Sie auf „Verbinden“.

Eine Kanalbündelung für doppelte ISDN-Geschwindigkeit ist NICHT möglich in der hier gegebenen Konstellation. (Es kann zwar eingestellt werden, führt aber zum Absturz des PC's).

Um eine Internetverbindung zu starten oder zu trennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol cFos (Taskleiste rechts unten). Markieren Sie „Verbinden mit/Trennen“ und wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.

Die Software „cFos“ auf der beigelegten CD ist eine zeitlich unbegrenzte OEM-Version, die nur mit dem DeTeWe-TA33 USB funktioniert.

Support zu der IVS-OEM-Version von cFos erhalten Sie nur über den DeTeWe-Service (nicht von der Firma cFos) unter **0900-133 8393 (0,62€/Min) Mo-Fr 8:00 – 17:00** oder per e-mail **detewe-service@ivsgmbh.de**

Bei Verwendung der Software, Firmware oder der cFos-Software auf anderen als dem DeTeWe-TA33-USB (mit ovaler LED) Gerät besteht für daraus folgende Gerätedefekte oder Ausfälle kein Schadensersatz-, Sachmängelhaftungs- oder Gewährleistungs-Anspruch gegenüber DeTeWe, dem DeTeWe-Händler oder IVS GmbH.